

# GeNetix TouchScene



Product Code: CS30097

GeNetix TouchScene は MagicQ、QuickQ システム、GeNetix ノードと繋げることで遠隔のシーン動作をスマートに統合します。TouchScene は GeNetix ノードに接続することでノード本体に保存されたシーンのオン/オフを切り替え可能にします。TouchScenes は MagicQ または QuickQ と繋げて使用することで、シーンのレベルコントロールの追加が可能となります。MagicQ の制御システムに接続すると、アイコンやカスタムイメージなどのディスプレイ上のさまざまなアイテムの調整を行い、インターフェースとして完璧なカスタマイズを可能にします。

TouchScene は GeNetix ノードまたは ChamSys コントローラーのいずれの組み合わせで設置したとしても状況に合わせて 8 インチ画面の表面を配置する機能が組み込まれています。GeNetix TouchScene は PoE 給電対応のため、設計者は標準イーサネットケーブルを使用して常設設備のリモート制御を簡単に追加していくことができます。

## 特徴

- 8 インチタッチスクリーン
- MagicQ システム、QuickQ、GeNetix ノード接続
- PoE 給電
- レイアウト内蔵
- MagicQ、QuickQ コンソール接続時レイアウト作替え
- MagicQ、QuickQ コンソールに接続時ピンロックをサポート

## ハードウェア仕様

- スクリーンサイズ：8 インチ
- 48v PoE 給電：対応  
MagicQ PC システムのロック解除：非対応\*
- EU / UK / US シングルギャングバックボックス：対応  
\* MagicQ PC システムで使用する場合、TouchScene を PC システムで動作させるためには、MagicQ のロックを完全に解除する必要があります。

## ソフトウェア仕様

- MagicQ コンソールに接続：対応
- QuickQ コンソールに接続：対応
- GeNetix ノードに接続：対応
- MagicQ PC システムに接続：対応  
\*システムのフルロック解除が必要
- MagicQ システムで使用する場合のゾーン数：50
- QuickQ コンソールで使用する場合のゾーン数：10
- PIN ロック：対応 \* MagicQ/QuickQ のみ
- スクリーンセーバー画像のカスタマイズ：対応
- 内蔵 UI レイアウト：対応
- カスタマイズ可能な UI レイアウト：対応  
\* MagicQ / QuickQ のみ

## アクセサリ

- クイックスタートガイド
- TouchScene 壁掛け用ブラケット

## サイズ&重量

- 長さ：200mm
- 幅（パネルのみ）：11.6mm
- 幅（リアコネクタを含む）：37.7mm
- 高さ：124.59mm
- 重量：0.4kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売  
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号  
TEL: 0570-003212 FAX: 03-5653-5416  
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys