

# GeNetix TouchScene MINI



Product Code: CS30096

GeNetix TouchSceneMINI は MagicQ、QuickQ システム、GeNetix ノードと繋げることで遠隔のシーン動作を円滑に統合します。TouchScene は GeNetix ノードに接続することでノード本体に保存されたシーンのオン/オフを切り替え可能にします。TouchScenes は MagicQ または QuickQ と繋げて使用することで、シーンのレベルコントロールの追加が可能となります。MagicQ の制御システムに接続すると、アイコンやカスタムイメージなどのディスプレイ上のさまざまなアイテムの調整を行い、インターフェースとして完璧なカスタマイズを可能にします。

TouchSceneMINI は GeNetix ノードまたは ChamSys コントローラーのいずれの組み合わせで設置したとしても状況に合わせて 4 インチ画面の表面を配置する機能が組み込まれています。GeNetix TouchSceneMINI は PoE 給電対応のため、設計者は標準イーサネットケーブルを使用して常設設備のリモート制御を簡単に追加していくことができます。

## 特徴

- 4 インチタッチスクリーン
- MagicQ システム、QuickQ、GeNetix ノード接続
- PoE 給電
- レイアウト内蔵
- MagicQ、QuickQ コンソール接続時レイアウト作替え
- MagicQ、QuickQ コンソールに接続時ピンロックをサポート

## ハードウェア仕様

- スクリーンサイズ： 4 インチ
  - 48v PoE 給電： 対応
  - MagicQ PC システムのロック解除： 非対応\*
  - EU / UK / US シングルギャングバックボックス： 対応
- \* MagicQ PC システムで使用する場合、TouchScene を PC システムで動作させるためには、MagicQ のロックを完全に解除する必要があります。

## ソフトウェア仕様

- MagicQ コンソールに接続： 対応
  - QuickQ コンソールに接続： 対応
  - GeNetix ノードに接続： 対応
  - MagicQ PC システムに接続： 対応
- \*システムのフルロック解除が必要
- MagicQ システムで使用する場合のゾーン数: 50
  - QuickQ コンソールで使用する場合のゾーン数: 10
  - PIN ロック： 対応 \* MagicQ/QuickQ のみ
  - スクリーンセーバー画像のカスタマイズ： 対応
  - 内蔵 UI レイアウト： 対応
  - カスタマイズ可能な UI レイアウト： 対応
- \*MagicQ / QuickQ のみ

## アクセサリ

- クイックスタートガイド
- TouchScene 壁掛け用ブラケット

## サイズ&重量

- 長さ： 85mm
- 幅（パネルのみ）： 11mm
- 幅（リアコネクターを含む）： 35mm
- 高さ： 85mm
- 重量： 0.1kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売  
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号  
TEL: 0570-003212 FAX: 03-5653-5416  
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys