

MagicQ MQ500M+ Stadium Console



仕様

- 出力ユニバース：400
- 出力チャンネル：204,800
- フィクスチャ数：最大 204,800
- Cue：5000
- Cue Stack：2000
- パレット：4096
- グループ：5000
- ディスプレイ：2(15inch マルチタッチ)
- 電動プレイバックフェーダー：15
- エンコーダープレイバック：15
- 多機能エグゼキュートボタン：12
- バックライトキー
- イルミネーション付きプレイバック
- エンコーダー：8
- DMXポート：4
- ネットワークポート：4
- 外部モニター：2 (Display Port++)
- USBポート7
- オーディオ イン/アウト
- MIDI イン/アウト
- LTC イン/アウト
- リモート入力ポート
- 手元灯
- UPS 内蔵
- サイズ：W860 D587 H85(mm)
- 重量：35kg

特徴

MagicQ MQ500M+ Stadium は外部プロセッサを必要とせず、コンソールから直接 400 ユニバースをサポートします。15 個のモーター駆動のフェーダーとエンコーダープレイバックが導入され、12 のマクロ/エグゼキュート/プレイバック/パレット キーが搭載されており、コンソールには合計 42 のプレイバックが装備され、高度なコントロールが可能になります。

また、バックライト付きキーとイルミネーション付きフェーダー/エンコーダーを搭載し、2 面の 15 インチマルチタッチディスプレイのにより、より直感的なワークフローを実現します。

MagicQ MQ500M Stadium Wing を接続することで、さらに多くのプレイバックと追加のタッチスクリーンディスプレイも利用できます。

高品質のビームとゴボのレンダリング機能を備えた MagicVis 3D ビジュアライザーが内蔵されています。これにより、オフラインでショーを事前にプログラムし、現場での時間を節約することができます。MQ500M+ には、4 つの内蔵 DMX ポートと内蔵 4 ポートギガビットイーサネットスイッチが搭載されています。シアターコントロール用のインテンスホイールと 100mm クロスフェーダーも搭載されています。



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 0570-003212 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChanSys